


Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island


Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.


¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo



Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread


Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco


Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente



(2)



Get help, quick tips,
and explore curated
content



Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. Mounting bracket (B) may be attached to backplate (F). If so, use a screwdriver to remove screws (H). Place the screws aside for future use. Mounting bracket (B) contains several pairs of threaded holes. Find the pair of holes that match the spacing of the holes on the junction box and backplate (F). 2. Pull the house wires through the center of mounting bracket (B). Place mounting bracket (B) over the junction box and secure mounting bracket (B) to the junction box with mounting screws (D) and a screwdriver. Be sure that the mounting bracket is level. Tighten the screws securely.

ASSEMBLING THE FIXTURE

No Assembly Required - This item arrives assembled and ready for installation. Please proceed to the next step.

CONNECTING THE WIRES

3. Wrap or cut away any excess wires adding at least 2 to 3 inches of wire to the desired length. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate the ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of the ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

PLEASE NOTE: TO INSTALL USING METAL SHADE REFER TO DIAGRAM (1). TO INSTALL USING GLASS SHADE REFER TO DIAGRAM (2): 4. Place the fixture's backplate (F) over mounting strap (B) so that the keyholes (A) in the top and bottom of mounting strap (B) line up with the holes (C) found on the top and bottom of the backplate (F). Thread screws (H) into the holes (A & C) of backplate (F) and mounting strap (B) to secure. 5. Push metal shades (J) up over socket threads (J) and secure them in place with socket rings (K). 6. Adjust metal shade (L) angle by loosening thumbscrews (I) found on cap (G). Position to preference and lock metal shade (L) angle in place by tightening thumbscrews (I). Install light bulbs (not provided) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum recommended wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Le support de montage (B) peut être fixé à la plaque arrière (F). Si c'est le cas, utilisez un tournevis pour retirer les vis (H). Mettez les vis de côté pour une utilisation future. Le support de montage (B) contient plusieurs paires de trous filetés. Trouvez la paire de trous qui correspondent à l'espacement des trous sur la boîte de jonction et la plaque arrière (F). 2. Tirez les fils de la maison à travers le centre du support de montage (B). Placez le support de montage (B) sur la boîte de jonction et fixez le support de montage (B) à la boîte de jonction avec des vis de montage (D) et un tournevis. Assurez-vous que le support de montage est de niveau. Serrez fermement les vis.

MONTAGE DU FIXTURE

Aucun assemblage requis - Cet article arrive assemblé et prêt à être installé. Veuillez passer à l'étape suivante.

CONNEXION DES FILS

3. Enroulez ou coupez les fils en excès en ajoutant au moins 2 à 3 pouces de fil à la longueur désirée. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert , ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

VEUILLEZ NOTER : POUR L'INSTALLATION AVEC UN ABAT-JOUR EN MÉTAL, CONSULTEZ LE SCHÉMA (1). POUR L'INSTALLATION AVEC UN ABAT-JOUR EN VERRE, CONSULTEZ LE SCHÉMA (2) : 4. Placez la plaque arrière du luminaire (F) sur la sangle de montage (B) de manière à ce que les

trous de serrure (A) en haut et en bas de la sangle de montage (B) s'alignent avec les trous (C) situés en haut et en bas de la plaque arrière (F). Vissez les vis (H) dans les trous (A et C) de la plaque arrière (F) et de la sangle de montage (B) pour les fixer. 5. Poussez les abat-jours métalliques (J) vers le haut sur les filetages de la douille (J) et fixez-les en place avec les bagues de douille (K). 6. Ajustez l'angle de l'abat-jour métallique (L) en desserrant les vis à oreilles (I) situées sur le capuchon (G). Positionnez-le selon vos préférences et verrouillez l'angle de l'abat-jour métallique (L) en place en serrant les vis à oreilles (I). Installez les ampoules (non fournies) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale recommandée. Votre installation est maintenant terminée. Allumez l'appareil et testez-le.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. El soporte de montaje (B) se puede unir a la placa posterior (F). Si es así, use un destornillador para quitar los tornillos (H). Deje los tornillos a un lado para uso futuro. El soporte de montaje (B) contiene varios pares de orificios roscados. Encuentre el par de orificios que coincida con el espaciado de los orificios en la caja de conexiones y la placa posterior (F). 2. Pase los cables de la casa a través del centro del soporte de montaje (B). Coloque el soporte de montaje (B) sobre la caja de conexiones y asegure el soporte de montaje (B) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje (D) y un destornillador. Asegúrese de que el soporte de montaje esté nivelado. Apriete bien los tornillos.

MONTAJE DEL APARATO

No requiere ensamblaje: este artículo llega ensamblado y listo para su instalación. Continúe con el siguiente paso.

CONECTANDO LOS CABLES

3. Envuelva o corte cualquier exceso de cables agregando al menos 2 a 3 pulgadas de cable a la longitud deseada. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente con rosca interior verde, cable verde , o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si

Assembly Instructions

no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

TENGA EN CUENTA: PARA INSTALAR CON PANTALLA DE METAL, CONSULTE EL DIAGRAMA (1). PARA INSTALAR CON PANTALLA DE VIDRIO, CONSULTE EL DIAGRAMA (2): 4. Coloque la placa posterior de la luminaria (F) sobre la correa de montaje (B) de modo que los orificios (A) en la parte superior e inferior de la correa de montaje (B) se alineen con los orificios (C) que se encuentran en la parte superior e inferior de la placa posterior (F). Enrosque los tornillos (H) en los orificios (A y C) de la placa posterior (F) y la correa de montaje (B) para asegurar. 5. Empuje las pantallas de metal (J) hacia arriba sobre las roscas del portalámparas (J) y fijelas en su lugar con los anillos del portalámparas (K). 6. Ajuste el ángulo de la pantalla de metal (L) aflojando los tornillos de mariposa (I) que se encuentran en la tapa (G). Colóquela según su preferencia y bloquee el ángulo de la pantalla de metal (L) en su lugar apretando los tornillos de mariposa (I). Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones de la luminaria. No exceda el vataje máximo recomendado. Su instalación ahora está completa. Encienda el dispositivo y pruebe el mismo.