



Assembly & Installation Instructions

CAUTION: Read instructions carefully and turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.

P832-LED

.....
CAUTION: RISK OF FIRE: Recessed portions of recessed housing, other than at points of support, shall be spaced at least ½ inch from combustible material. Thermal insulation shall not be installed within 3 inches of recessed housing or junction box, and shall not be installed above fixture as to entrap heat and prevent the free circulation of air.

CAUTION: To complete the installation, choose only UL listed Progress trims from the label inside the housing. The use of any trim not listed in this fixture is a violation of N.E.C. article 110-3(B) and voids all warranties.

WARNING: When using Special Control Devices with this Fixture, follow Instructions carefully to ensure N.E.C. compliances. For more help, contact a Qualified Electrical Contractor.

Follow this instruction sheet carefully. Be sure electricity is OFF before starting installation.

.....
1.- Cut a 4 1/2 inch diameter Hole (1) in Ceiling and pull electrical Supply Cable (2) down through opening.

CAUTION: Be careful not to cut through Joists, Wiring or Piping when cutting opening in Ceiling.

2.- Remove Cover Plate (3) from Junction Box (4). Select a UL listed Connector (5)(NOT FURNISHED) appropriate for the Electrical Supply Cable at installation. Remove desired Knockout (6) from Junction Box (4) and secure Cable (2) to Box with Connector (5).

3.- Connect Fixture Wires (7) to Supply Wires (8) as shown in Wiring Diagram. Replace Cover Plate (3) onto Junction Box (4) securing in place with Cover Screw (9).

4.- Slip Fixture Assembly up through Ceiling opening with flange (11) up against Ceiling. Make sure that Straps (13) are laying vertically against Housing (10) so that unit can pass through Ceiling opening. Loosen Wingnuts (12), rotate and slide Straps (13) down and secure against top of Ceiling surface. Tighten Wingnuts (12).

*INSTRUCTION SHEET MUST BE REMOVED FROM FIXTURE
PRIOR TO ENERGIZING.*

Instrucciones de ensamblaje e instalación

Precaución: Lea cuidadosamente las instrucciones y desconecte la electricidad del cortacircuitos principal antes de iniciar la instalación.

PRECAUCIÓN: RIESGO DE INCENDIO: porciones rebajadas de viviendas empotrada, excepto en los puntos de apoyo, deberán estar separados por lo menos ½ pulgada de material combustible. Aislamiento térmico no deberá ser instalado dentro de 3 pulgadas de alojamiento empotrado o caja de conexiones, y no deben instalarse por encima aparato como para atrapar el calor y evitar la circulación libre de aire.

PRECAUCIÓN: Para completar la instalación, elegir sólo UL adornos de progreso de la etiqueta en el interior de la vivienda. El uso de cualquier ajuste que no figuran en esta lámpara es una violación de NEC artículo 110-3 (B) y anula todas las garantías.

ADVERTENCIA: Al utilizar dispositivos especiales de control con este accesorio, siga las instrucciones cuidadosamente para asegurarse de NEC conformidades. Para obtener más ayuda, póngase en contacto con un electricista calificado.

Siga estas instrucciones cuidadosamente. Asegúrese de que la electricidad esté desconectada antes de comenzar la instalación.

1 - Corte un agujero 4 1/2 pulgadas de diámetro (1) en techo y tire del cable de alimentación eléctrica (2) a través de la abertura.

PRECAUCIÓN: Tenga cuidado de no cortar las vigas, tuberías o cableado al cortar abertura en techo.

2 - Retire la placa protectora (3) de la caja de conexiones (4). Seleccione un conector UL (5) (NO AMUEBLADA) adecuado para el cable de suministro eléctrico en la instalación. Retire Knockout deseado (6) de la caja de conexiones (4) y Cable segura (2) a la caja con el conector (5).

3 - Conectar cables del aparato (7) para los cables de alimentación (8) como se muestra en el diagrama de cableado. Reemplace la cubierta de la placa (3) en la caja de conexiones (4) asegurar en su lugar con tornillo de cierre (9).

4 - Deslice Asamblea Fixture a través de la apertura de techo con brida (11) contra el techo. Asegúrese de que las correas (13) están poniendo en posición vertical en alojamiento (10) para que la unidad pueda pasar por la abertura del techo. Afloje las tuercas de mariposa (12), girar y correas de deslizamiento (13) hacia abajo y asegúrese de que la parte superior de la superficie del techo. Apriete las tuercas de mariposa (12).

HOJA DE INSTRUCCIONES DEBEN RETIRARSE DE FIXTURE
ANTES DE ACTIVAR.

Instructions d'Assemblage et Installation

Mise en garde: Lire les instructions avec soin et couper le courant au disjoncteur central avant de commencer l'installation.

ATTENTION: RISQUE D'INCENDIE: parties en retrait de boîtier à encastrer, à l'exception des points d'appui, doivent être espacés au moins ½ po des matériaux combustibles. Isolation thermique ne doit pas être installé à moins de 3 pouces de logement en creux ou boîte de jonction, et ne doit pas être installé au-dessus de fixation à la chaleur piéger et empêcher la libre circulation de l'air.

ATTENTION: Pour terminer l'installation, choisissez uniquement UL garnitures d'avancement cotées de l'étiquette à l'intérieur du boîtier. L'utilisation de toute garniture ne figure pas dans ce dispositif constitue une violation de NEC l'article 110-3 (B) et annule toutes les garanties.

AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez dispositifs de contrôle spéciaux avec ce luminaire, suivre les instructions attentivement pour s'assurer NEC conformités. Pour plus d'aide, contactez un électricien qualifié.

Suivez ces instructions attentivement. Assurez-vous que l'électricité est coupée avant de commencer l'installation.

1 - Découpez un trou de 4 1/2 pouces de diamètre (1) et tirez dans le plafond Câble d'alimentation électrique (2) à travers l'ouverture.

ATTENTION: Veillez à ne pas couper à travers solives, de câblage ou de tuyauterie en coupant ouverture dans le plafond.

2 - Retirer le couvercle (3) de la boîte de jonction (4). Sélectionnez un connecteur certifié UL (5) (NON FOURNI) approprié pour le câble d'alimentation électrique lors de l'installation. Retirer Knockout désiré (6) de la boîte de jonction (4) et fixez le câble (2) à la boîte avec connecteur (5).

3 - Raccordement des fils fixation (7) de fils d'alimentation (8), comme indiqué dans le schéma de câblage. Replacez le couvercle de la plaque (3) sur la boîte de jonction (4) fixer en place avec les vis de couverture (9).

4 - Glissez Assemblée Fixture à travers l'ouverture de plafond avec bride (11) contre le plafond. Assurez-vous que Straps (13) sont la pose à la verticale contre logement (10) de telle sorte que l'unité peut passer par une ouverture au plafond. Desserrer Wingnuts (12), la rotation et sangles coulissantes (13) vers le bas et sécuriser contre le haut de la surface de plafond. Serrer Wingnuts (12).

FICHE D'INSTRUCTION DOIT ÊTRE RETIRÉ DE FIXATION
AVANT DE METTRE.

