

## Care and Cleaning

To clean, wipe fixture with a soft cloth. Clean glass with a mild soap. Do not use abrasive materials such as scouring pads or powders, steel wool or abrasive paper.

## Entretien et Nettoyage

Nettoyer le luminaire en l'essuyant avec un chiffon doux. Utiliser un savon doux pour le verre. Ne pas utiliser de matières ou substances abrasives telles que tampons ou poudres à récurer, paille de fer ou papier de verre.

## Warranty

Sea Gull Lighting fixtures and components, when properly installed and under normal conditions of use, are warranted to be free from defects in materials and workmanship for one year from date of sale. ENERGY STAR® labeled products are warranted for two years. Sea Gull Lighting at its sole option will repair or replace, F.O.B. Factory, freight prepaid, any Sea Gull Lighting product defective in materials or workmanship. Such replacement is the exclusive remedy against Sea Gull Lighting should any of the products delivered prove defective. Invoices for labor charges and/or charge backs for labor will be denied unless prior written approval is given.

**Any modification to a Sea Gull Lighting product not made at the factory will void the UL or ETL listing as well as the Sea Gull Lighting warranty policy.**

To register your fixture, please visit our website: [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

## Garantie

A la condition d'un montage et d'une utilisation dans les normes, les Luminaires et pièces Sea Gull Lighting sont garantis sans défauts des matériaux et dans leur fabrication pour une durée d'un an à compter de la date d'achat. Les produits labellisés ENERGY STAR® sont garantis pour deux ans. A sa seule discrétion, Sea Gull Lighting réparera ou remplacera tout produit Sea Gull Lighting défectueux dans ses matériaux ou dans sa fabrication, F.O.B. Usine fret payé d'avant. Un remplacement selon ces conditions est l'unique recours à l'encontre de Sea Gull Lighting dans le cas où les produits livrés se révèlent défectueux. Toute facture concernant des frais de main d'oeuvre et/ou toute demande de remboursement de main d'oeuvre sera rejetée à moins qu'un accord écrit ait été consenti au préalable.


Toute modification non effectuée par l'usine d'un produit Sea Gull Lighting conduira à l'annulation des enregistrements UL ou ETL ainsi que du contrat de garantie Sea Gull Lighting.

Pour enregistrer votre luminaire, veuillez consulter notre site web : [SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)



Customer Care Center  
800-347-5483

[SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)



To register your fixture, please visit our website:  
[SeaGullLighting.com](http://SeaGullLighting.com)

HC-1664FB 111309

Please record for future reference:

Item Number

Date Purchased



**NEED HELP?**  
¿NECESITA AYUDA?  
AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE?



**Please do not return this product to the store.**


Por favor no devuelva este producto a la tienda.  
Prière de ne pas retourner ce produit au magasin.

If you need installation assistance, replacement parts, or have questions regarding our warranty, please call our customer care center:

Si necesita asistencia en la instalación, piezas de repuesto, o tiene preguntas acerca de nuestra garantía, por favor llame a nuestro centro de servicio al cliente:

Si vous avez besoin de pièces de rechange, d'aide pur l'installation ou si vous avez des questions concernant notre garantie, veuillez appeler nos conseillers en produits au :

**1-800-347-5483**



- A. Fitter  
*Ajusteur*
- B. Retaining Screws  
*Vis de Retenue*
- C. Hood  
*Capot*
- Ground Wire\*  
*Fil de Terre*
- Wire Connectors\*  
*Connecteurs Câble\**
- Outlet Box\*  
*Boîte de Prise de Courant\**
- Outlet Box Screws\*  
*Vis Boîte de Prise de Courant\**

\*not included  
non fourni

## Helpful Tools / Outils Utiles



## Safety Instructions

- Be sure the electricity to the system you are working on is turned off; either the fuse removed or the circuit breaker set at off.
- Use of other manufacturers components will void warranty, listing and create a potential safety hazard.
- If you are unclear as to how to proceed, contact a qualified electrician.
- You don't need special tools to install this fixture.
- Be sure to follow the steps in the order given.
- Under no circumstances should a fixture be hung on house electrical wires, nor should a swag type fixture be installed on a ceiling which contains a radiant type heating system.
- Read instructions carefully.
- Proper wiring is essential for the safe operation of this fixture.
- Do not install on a post of a pole that results in a vertical rise of 25 feet or higher.
- Save these instructions.

### CAUTION:

Fixtures with photo-cells should be mounted at least 48" from all sides to avoid reflection of light back onto Photo-cell, causing the Photo-cell to malfunction or flicker.

### NOTE FOR FIXTURES THAT ARE SOLID BRASS:

Your handcrafted, solid brass lighting fixture has been coated with a durable, baked on acrylic lacquer which gives maximum protection against the weather. In time, however, the brightness of the brass will tarnish giving way to an authentic old world brass finish.

## Consignes de sécurité

- S'assurer que le courant du réseau électrique sur lequel vous travaillez est coupé ; retirer le fusible ou couper le disjoncteur.
- L'utilisation de pièces d'autres fabricants entraînera l'annulation de la garantie, de l'enregistrement et vous exposera à un risque potentiel.
- Si la marche à suivre vous semble confuse, veuillez contacter un électricien qualifié.
- Vous n'avez pas besoin d'outils spécifiques pour monter cette lampe.
- Assurez-vous de bien respecter l'ordre des étapes à suivre.
- En aucun cas un luminaire doit être relié au câble du courant domestique, ou une lampe à feston reliée à un plafond dans lequel un système de chauffage par rayonnement est installé.
- Veuillez lire les instructions attentivement.
- Un câblage correct est nécessaire au fonctionnement de cette lampe en toute sécurité.
- Ne pas monter à un poteau ou un pylône qui entraînerait une élévation verticale de 25 pieds ou plus.
- Veuillez conserver ces instructions.

### AVERTISSEMENT:

Les luminaires à photocellule doivent être installés à 48" de distance de toute surface murale afin d'éviter la réverbération de la lumière sur la photocellule, entraînant sa défaillance ou son clignotement.

### REMARQUE CONCERNANT LES LUMINAIRE EN LAITON :

Votre luminaire artisanal en laiton est recouvert d'une laque acrylique cuite résistante qui confère une protection maximale contre les intempéries. Toutefois, avec le temps, la brillance du laiton finit par ternir pour faire place à un authentique fini de laiton antique.

REMARQUE: Pour conserver à votre luminaire en laiton poli son aspect neuf pour longtemps, appliquer régulièrement une bonne quantité de lustreur pour automobile non abrasif sur toutes les

NOTE: To keep your solid polished brass fixture looking new for years to come, regularly apply a good quality non-abrasive car wax to all metal surfaces, giving the fixture an extra protective coating.

## Installation

1. A. Use a listed wire connector to connect the fixture hot wire (black wire, or round and smooth tracer) to the supply hot wire.  
B. Use a listed wire connector to connect the fixture common wire (white wire, or square and rigid) to the supply common wire.  
C. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
2. **Grounding Instructions:** Connect the supply ground wire and fixture ground wire, using a listed wiring connector. Gently try to remove the wires from the connector. If you can remove the wires, carefully re-do the wiring connection.
3. Slide fitter (A) onto post. Secure in place with screws.

## Final Assembly

Make sure no bare wires can be seen outside wire connectors.

1. Remove retaining screws (B) and remove top of hood (C).
2. Install lamp.
3. Replace top of hood (C) and re-attach retaining screws (B)

surfaces métalliques pour donner au luminaire une couche de protection supplémentaire.

## Assemblage

Sortez l'appareil de la boîte avec précaution et vérifiez si toutes les pièces indiquées aux Figure 1 sont incluses. Faites attention de ne pas perdre des vis ou des pièces qui sont nécessaires à l'installation de l'appareil d'éclairage.

## Installation

1. A. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câblesous tension du luminaire (câble noir, ou rond et mou) au câble d'alimentation sous tension.  
B. Utiliser un connecteur à torsader listé pour relier le câble hors tension du luminaire (câble blanc, ou carré et rigide) au câble d'alimentation hors tension.  
C. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.
2. Consignes de Mise à Terre : relier le fil d'alimentation de terre, le fil de terre du luminaire, et le fil de terre de la barre de montage (pré attaché) à l'aide du connecteur fourni. Essayer délicatement de retirer les câbles des connecteurs. Si vous parvenez à retirer les câbles, recommencer la connexion des câbles avec précaution.
3. Insérer l'ajusteur (A) dans le poteau. Fixer en place à l'aide de vis.

## Final Assembly

S'assurer qu'aucun fil dénudé ne dépasse des connecteurs.

1. Retirer les vis de retenue (B) et retirer le haut du capot of hood (C).
2. Monter les lampes.
3. Replacer le haut du capot (C) et re-fixer les vis de retenue (B).