


Thank You for Choosing Us for Your Lighting Needs!



Pendants & Linear Pendants Above a Kitchen Island


Center a linear pendant over the island. If hanging pendants, use one pendant for every 24" of island. Fixtures should hang at least 30" above the countertop.

Pendentifs et pendentifs linéaires au-dessus d'un îlot de cuisine

Centrez un pendentif linéaire sur l'île. Si des pendentifs suspendus, utilisez un pendentif pour chaque 24 po d'îlot. Les luminaires doivent être suspendus à au moins 30 po au-dessus du comptoir.

Colgantes y colgantes lineales sobre una isla de cocina

Centre un colgante lineal sobre la isla. Si cuelga colgantes, use un colgante por cada 24" de isla. Los accesorios deben colgar al menos 30" por encima de la encimera.



Pendants & Chandeliers Above a Dining Room Table


Fixtures should stay at least 30" above the table. Use a fixture that is 12" narrower than the width of the table.

Pendentifs et lustres au-dessus d'une table de salle à manger

Les luminaires doivent rester au moins 30 po au-dessus de la table. Utilisez un luminaire de 12 po plus étroit que la largeur de la table.

Colgantes y candelabros sobre una mesa de comedor

Los accesorios deben permanecer al menos 30" por encima de la mesa. Use un accesorio que sea 12" más largo que el ancho de la mesa.



Pendants and Chandeliers in Open Areas

The bottom should hang at least 7.5 feet from the floor. Allow clearance for any opening doors.

Pendentifs et lustres dans les zones ouvertes

Le fond doit pendre au moins 7,5 pieds du sol. Laissez le dégagement pour toute porte qui s'ouvre.

Colgantes y candelabros en áreas abiertas

La base debe colgar al menos a 7.5 pies del piso. Deje espacio libre para las puertas que se abran.

We appreciate your business and hope you love your new light!

Great lighting can add value and enhance the look of your home. To ensure the best lighting in your space, remember to layer your lighting. This ensures that your space will have both task and ambient lighting. Coordinating fixtures like sconces, flush mounts, and pendants can help you meet your layered lighting needs and reinforce your desired aesthetic. Install the lights with dimmers that allow you to control the level of light output at any given moment.

Get function and style! Browse our site for coordinating lights and expert lighting advice.

Nous apprécions votre entreprise et espérons que vous aimerez votre nouvelle lumière!

Un bon éclairage peut ajouter de la valeur et rehausser l'apparence de votre maison. Pour assurer le meilleur éclairage de votre espace, pensez à superposer votre éclairage. Cela garantit que votre espace aura à la fois un éclairage de tâche et un éclairage ambiant. Les luminaires coordonnés tels que les appliques, les supports affleurants et les pendentifs peuvent vous aider à répondre à vos besoins d'éclairage en couches et à renforcer l'esthétique souhaitée. Installez les lumières avec des gradateurs qui vous permettent de contrôler le niveau de sortie de lumière à tout moment.

Obtenez fonctionnalité et style! Parcourez notre site pour coordonner les lumières et les conseils d'experts en éclairage.

¡Apreciamos su negocio y esperamos que le guste su nueva luz!

Buena iluminación puede agregar valor y mejorar el aspecto de su hogar. Para garantizar la mejor iluminación en su espacio, recuerde colocar su iluminación en capas. Esto asegura que su espacio tendrá iluminación ambiental y de trabajo. La coordinación de accesorios como apliques, montajes empotrados y colgantes puede ayudar a satisfacer sus necesidades de iluminación en capas y reforzar la estética deseada. Instale las luces con atenuadores que le permitan controlar el nivel de salida de luz en cualquier momento.

¡Obtén funcionalidad y estilo! Explore nuestro sitio para coordinar luces y consejos de expertos en iluminación.

Assembly Instructions

How to Identify the Fixture's Wires

Comment identifier les fils du luminaire

Cómo identificar los cables del dispositivo



Hot: Smooth, Black, or Transparent with Black Inner Thread

Chargé: Lisse, noir ou transparent avec filetage intérieur noir

Vivo: Suave, negro o transparente con hilo interior negro

Neutral: Ribbed, White or Transparent with White Inner Thread



Neutre: Côtelé, blanc ou transparent avec filetage intérieur blanc

Neutro: Acanalado, blanco o transparente con hilo interior blanco

Ground: Copper, Bare Metal, Green, or Transparent Inner Thread

Mise à la Terre: Filetage intérieur en cuivre, métal nu, vert ou transparent

Cable De Tierra: Rosca interior de cobre, metal desnudo, verde o transparente



Get help, quick tips,
and explore curated
content



Assembly Instructions

ENGLISH

For Customer Service, contact the place of purchase to arrange for replacement parts.

IMPORTANT:

- All installation work should be done by accredited professional.
- Shut off power supply at fuse or circuit breaker!
- Use only the specified bulbs. Do not exceed the maximum wattage!

Assembly Instructions:

PREPARING FOR INSTALLATION

Carefully remove the new fixture from the carton as well as the yellow bag that holds all of the parts. See the important notes above. Shut off power at the circuit breaker and remove old fixture from wall, including the old mounting strap. 1. From the parts bag remove the mounting strap assembly. One end of the nipple (F) should be attached to mounting strap (B) with washer and hex nut (C and C1) in place. Attach mounting strap (B) to the junction box using mounting screws (D) and a screwdriver. Tighten securely.

ASSEMBLING THE FIXTURE

No Assembly Required - This item arrives assembled and ready for installation. Please proceed to the next step.

CONNECTING THE WIRES

2. Have an assistant support the fixture's weight while completing the wiring. Refer to the wiring diagram and attach the fixture's wires to the power supply wires from the junction box. Connect Hot to Hot (transparent wire with black inner thread, black, or smooth wire) Neutral to Neutral (transparent wire with white inner thread, white, or ribbed wire), and Ground to Ground (transparent wire with green inner thread, green wire, or copper). Twist the ends of the wire pairs together, and then twist on a wire connector. Make sure all twists are in the same direction. If there is no house ground wire coming from the junction box, locate the ground screw (E) on the mounting bracket/mounting strap and wrap the fixture's ground wire around the ground screw. Use a screwdriver to tighten the top of the ground screw (E) onto the wires and into the mounting bracket/mounting strap. Tuck the wires into the junction box.

FINISHING THE INSTALLATION

PLEASE NOTE: TO INSTALL USING METAL SHADE REFER TO DIAGRAM (1): 3. Unscrew screws (L). Remove diffuser and metal ring (K and M). Avoid touching the insulation (H) with your bare hands. Raise the top of the ceiling pan (G) to the mounting strap (B). Position nipple (F) so that it protrudes through the center of the ceiling pan (G). Secure fixture (G) to mounting strap (B) by threading decorative nut (O) onto nipple (F). Tighten securely. 4. Push shade (I) up to ceiling pan (G). Twist screw (A) into ceiling pan (G). Secure in place by twisting shade (I) so that the keyhole locks onto screw (A). Install light bulbs (not provided) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum wattage. 5. Place diffuser (K) into the metal ring (M). Raise metal ring (M) up beneath shade (I) and twist screws (L) into each screw hole of the metal ring (M) securing it to the shade. Twist until secure. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture. TO INSTALL USING GLASS SHADE REFER TO DIAGRAM (2): 3. Avoid touching the insulation (H) with your bare hands. Raise the top of the ceiling pan (G) to the mounting strap (B). Position nipple (F) so that it protrudes through the center of the ceiling pan (G). Secure fixture (G) to mounting strap (B) by threading decorative nut (O) onto nipple (F). Tighten securely. 4. Push shade

(I) up to ceiling pan (G). Twist screw (A) into ceiling pan (G). Secure in place by twisting shade (I) so that the keyhole locks onto screw (A). Install light bulbs (not provided) in accordance with the fixture's specifications. Do not exceed the maximum wattage. Your installation is now complete. Turn on the power and test the fixture.

FRANÇAIS

Pour le service client, contactez le lieu d'achat pour organiser les pièces de rechange.

• IMPORTANTE

- Tous les travaux d'installation doivent être effectués par un professionnel accrédité.
- Coupez l'alimentation électrique au fusible ou au disjoncteur!
- Utilisez uniquement les ampoules spécifiées. Ne dépassez pas la puissance maximale!

Instructions de montage:

PRÉPARATION À L'INSTALLATION

Retirez soigneusement le nouveau luminaire du carton ainsi que le sac jaune contenant toutes les pièces. Voir les notes importantes ci-dessus. Coupez l'alimentation au disjoncteur et retirez l'ancien appareil du mur, y compris l'ancienne sangle de montage. 1. Dans le sac de pièces, retirez l'ensemble de sangle de montage. Une extrémité du mamelon (F) doit être fixée à la sangle de montage (B) avec la rondelle et l'écrou hexagonal (C et C1) en place. Fixez la sangle de montage (B) à la boîte de jonction à l'aide des vis de montage (D) et d'un tournevis. Serrez fermement.

MONTAGE DU FIXTURE

Aucun assemblage requis - Cet article arrive assemblé et prêt à être installé. Veuillez passer à l'étape suivante.

CONNEXION DES FILS

2. Demandez à un assistant de supporter le poids de l'appareil pendant le câblage. Reportez-vous au schéma de câblage et attachez les fils du luminaire aux fils d'alimentation de la boîte de jonction. Connectez chaud à chaud (fil transparent avec fil intérieur noir, fil noir ou fil lisse) Neutre à neutre (fil transparent avec fil intérieur blanc, fil blanc ou nervuré) et terre à terre (fil transparent avec fil intérieur vert, fil vert, ou cuivre). Torsadez les extrémités des paires de fils ensemble, puis torsadez un connecteur de fil. Assurez-vous que toutes les torsions sont dans la même direction. S'il n'y a pas de fil de terre de la maison provenant de la boîte de jonction, localisez la vis de terre (E) sur le support de montage/la sangle de montage et enroulez le fil de terre du luminaire autour de la vis de terre. Utilisez un tournevis pour serrer le haut de la vis de mise à la terre (E) sur les fils et dans le support de montage/la sangle de montage. Rentrez les fils dans la boîte de jonction.

FIN DE L'INSTALLATION

VEUILLEZ NOTER : POUR L'INSTALLATION AVEC UN ABAT-JOUR EN MÉTAL, CONSULTEZ LE SCHÉMA (1) : 3. Dévissez les vis (L). Retirez le diffuseur et l'anneau métallique (K et M). Évitez de toucher l'isolant (H) à mains nues. Soulevez le haut du panneau de plafond (G) jusqu'à la sangle de montage (B). Positionnez le mamelon (F) de manière à ce qu'il dépasse du centre du panneau de plafond (G). Fixez le luminaire (G) à la sangle de montage (B) en vissant l'écrou décoratif (O) sur le mamelon (F). Serrez

fermement. 4. Poussez l'abat-jour (I) jusqu'au panneau de plafond (G). Tournez la vis (A) dans le panneau de plafond (G). Fixez-le en place en tournant l'abat-jour (I) de manière à ce que le trou de serrure se verrouille sur la vis (A). Installez les ampoules (non fournies) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale. 5. Placez le diffuseur (K) dans l'anneau métallique (M). Soulevez l'anneau métallique (M) sous l'abat-jour (I) et vissez les vis (L) dans chaque trou de vis de l'anneau métallique (M) pour le fixer à l'abat-jour. Tournez jusqu'à ce qu'elles soient bien serrées. Votre installation est maintenant terminée. Mettez sous tension et testez le luminaire. POUR INSTALLER AVEC UN ABAT-JOUR EN VERRE, CONSULTEZ LE SCHÉMA (2) : 3. Évitez de toucher l'isolant (H) à mains nues. Soulevez le haut du panneau de plafond (G) jusqu'à la sangle de montage (B). Positionnez le mamelon (F) de manière à ce qu'il dépasse du centre du panneau de plafond (G). Fixez le luminaire (G) à la sangle de montage (B) en enfilant l'écrou décoratif (O) sur le mamelon (F). Serrez fermement. 4. Poussez l'abat-jour (I) jusqu'au panneau de plafond (G). Tournez la vis (A) dans le panneau de plafond (G). Fixez-le en place en tournant l'abat-jour (I) de manière à ce que le trou de serrure se verrouille sur la vis (A). Installez les ampoules (non fournies) conformément aux spécifications du luminaire. Ne dépassez pas la puissance maximale. Votre installation est maintenant terminée. Allumez l'appareil et testez-le.

ESPAÑOL

Para obtener servicio al cliente, comuníquese con el lugar de compra para solicitar piezas de repuesto.

• IMPORTANTE:

- Todo el trabajo de instalación debe ser realizado por un profesional acreditado.
- ¡Apague el suministro de electricidad en el fusible o disyuntor!
- Utilice solo las bombillas especificadas. ¡No exceda la potencia máxima!

Instrucciones de montaje:

PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Retire con cuidado el nuevo accesorio de la caja, así como la bolsa amarilla que contiene todas las piezas. Vea las notas importantes arriba. Apague la energía en el disyuntor y retire el artefacto viejo de la pared, incluyendo la correa de montaje vieja. 1. De la bolsa de piezas, retire el conjunto de la correa de montaje. Un extremo de la boquilla (F) debe fijarse a la correa de montaje (B) con la arandela y la tuerca hexagonal (C y C1) en su lugar. Fije la correa de montaje (B) a la caja de conexiones con los tornillos de montaje (D) y un destornillador. Apriete firmemente.

MONTAJE DEL APARATO

No requiere ensamblaje: este artículo llega ensamblado y listo para su instalación. Continúe con el siguiente paso.

CONECTANDO LOS CABLES

2. Haga que un asistente apoye el peso del dispositivo mientras completa el cableado. Consulte el diagrama de cableado y conecte los cables del dispositivo a los cables de la fuente de alimentación de la caja de conexiones. Conecte Vivo a Vivo (cable transparente con rosca interior negra, cable negro o liso) Neutro a Neutro (cable transparente con rosca interior blanca, cable blanco o estriado) y Tierra a Tierra (cable transparente

Assembly Instructions

con rosca interior verde, cable verde , o cobre). Tuerza los extremos de los pares de cables y luego gírelos en un conector de cables. Asegúrese de que todos los giros estén en la misma dirección. Si no hay un cable de tierra de la casa proveniente de la caja de conexiones, ubique el tornillo de tierra (E) en el soporte de montaje / correa de montaje y enrolle el cable de tierra del dispositivo alrededor del tornillo de tierra. Utilice un destornillador para apretar la parte superior del tornillo de tierra (E) en los cables y en el soporte de montaje / correa de montaje. Meta los cables en la caja de conexiones.

TERMINANDO LA INSTALACIÓN

TENGA EN CUENTA: PARA INSTALAR CON PANTALLA DE METAL, CONSULTE EL DIAGRAMA (1): 3. Desatornille los tornillos (L). Retire el difusor y el anillo de metal (K y M). Evite tocar el aislamiento (H) con las manos desnudas. Levante la parte superior del panel del techo (G) hasta la correa de montaje (B). Coloque la boquilla (F) de modo que sobresalga por el centro del panel del techo (G). Asegure la luminaria (G) a la correa de montaje (B) enroscando la tuerca decorativa (O) en la boquilla (F). Apriete bien. 4. Empuje la pantalla (I) hasta el panel del techo (G). Gire el tornillo (A) en el panel del techo (G). Asegure en su lugar girando la pantalla (I) de modo que el ojo de la cerradura se traben en el tornillo (A). Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones de la luminaria. No exceda el vataje máximo. 5. Coloque el difusor (K) en el anillo de metal (M). Levante el anillo de metal (M) por debajo de la pantalla (I) y gire los tornillos (L) en cada orificio del anillo de metal (M) para asegurarlo a la pantalla. Gire hasta que quede seguro. La instalación ya está completa. Encienda la corriente y pruebe el artefacto. PARA INSTALAR USANDO UNA PANTALLA DE VIDRIO CONSULTE EL DIAGRAMA (2): 3. Evite tocar el aislamiento (H) con las manos desnudas. Levante la parte superior del panel del techo (G) hasta la correa de montaje (B). Coloque la boquilla (F) de modo que sobresalga por el centro del panel del techo (G). Asegure el artefacto (G) a la correa de montaje (B) enroscando la tuerca decorativa (O) en la boquilla (F). Apriete bien. 4. Empuje la pantalla (I) hasta el panel del techo (G). Gire el tornillo (A) en el panel del techo (G). Asegure en su lugar girando la pantalla (I) de modo que el orificio de la cerradura se traben en el tornillo (A). Instale las bombillas (no incluidas) de acuerdo con las especificaciones del artefacto. No exceda el vataje máximo. La instalación ya está completa. Encienda la corriente y pruebe el artefacto.